Stampante HP LaserJet M223d (B0YX1A)

Funzioni	Stampa
Velocità di stampa in bianco e nero (ISO, formato lettera)	Fino a 31 ppm [1]
Velocità di stampa in bianco e nero (ISO, formato A4)	Fino a 30 ppm [1]
Prima pagina in nero (formato lettera, pronta)	In soli 4,8 secondi [2] ([2]Il tempo di stampa della prima pagina si basa su misurazioni interne HP, effettuate dall'attivazione della stampante fino all'uscita della pagina. Le misurazioni, basate sullo standard industriale ISO/IEC 17629, sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
Prima pagina in nero (formato A4, pronta)	In soli 4,9 secondi [2] ([2]Il tempo di stampa della prima pagina si basa su misurazioni interne HP, effettuate dall'attivazione della stampante fino all'uscita della pagina. Le misurazioni, basate sullo standard industriale ISO/IEC 17629, sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
Prima pagina a colori (formato lettera, pronta)	[2] ([2]Il tempo di stampa della prima pagina si basa su misurazioni interne HP, effettuate dall'attivazione della stampante fino all'uscita della pagina. Le misurazioni, basate sullo standard industriale ISO/IEC 17629, sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
Prima pagina a colori (formato A4, pronta)	[2] ([2]Il tempo di stampa della prima pagina si basa su misurazioni interne HP, effettuate dall'attivazione della stampante fino all'uscita della pagina. Le misurazioni, basate sullo standard industriale ISO/IEC 17629, sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
Stampa fronte/retro	Automatico

Ciclo di lavoro (mensile, lettera)	Fino a 20.000Fino a 20.000 [3] ([3]Il ciclo di lavoro è definito come il numero massimo di pagine stampate al mese. Questo valore consente di confrontare la robustezza del prodotto con altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e permette di implementare stampanti e multifunzione in modo appropriato per soddisfare le esigenze di singoli utenti o gruppi.
Ciclo di lavoro (mensile, formato A4)	Fino a 20.000 [3] ([3]Il ciclo di lavoro è definito come il numero massimo di pagine stampate al mese. Questo valore consente di confrontare la robustezza del prodotto con altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e permette di implementare stampanti e multifunzione in modo appropriato per soddisfare le esigenze di singoli utenti o gruppi.
Volume di pagine mensile consigliato	Da 200 a 2.000 [4] ([4]HP raccomanda che il numero di pagine stampate al mese rientri nell'intervallo indicato per ottenere prestazioni ottimali del dispositivo, tenendo conto di fattori quali gli intervalli di sostituzione dei materiali di consumo e la durata del dispositivo durante un periodo di garanzia esteso.
Qualità di stampa in nero (ottimale)	Fino a 600 x 600 dpi
Linguaggi di stampa	PCLmS; URF; PWG
Tecnologia di stampa	Laser
Connettività standard	1 porta USB 2.0 ad alta velocità
Funzionalità di stampa mobile	[5] [5] Wireless operations are compatible with 2.4 GHz and 5.0 GHz operations only. Learn more at hp.com/go/mobileprinting . Apple Airprint -Mobile device must have AirPrint®. Wi-Fi Direct® printing- Feature is supported on select printers. Mobile device needs to be connected directly to the signal of a Wi-Fi Direct® supported MFP or printer prior to printing. Depending on mobile device, an app or driver may also be required. For details, see hp.com/go/mobileprinting . Wi-Fi Direct is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. The Mopria® Logo is a registered and/or unregistered trademark of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries, unauthorized use is strictly prohibited. Requires the HP app download. For details on local printing requirements see hp.com/go/mobileprinting . Certain features/software are available in English language only, and differ between desktop and mobile applications. Internet access required and must be purchased separately. HP account required for full functionality. Fax capabilities are for sending a fax only, and may require additional purchase. For more information, see: http://123.hp.com .
Minimum System Requirements for Macintosh	macOS Sonoma (v14); 1 GB HD; Internet required
Minimum System Requirements	Microsoft® Windows® 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Edge Internet browser.
Processor speed	1GHz

Maximum Memory	64MB
Memory	64MB
Internal Storage	None
Compatible Operating Systems	Windows 11; Windows 10; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux [6] ([6] Not supporting Windows® XP; Windows 7, Windows 8, Windows Vista; For Windows Server 2019 and 2022 64-bit only print driver is installed; Linux systems use in-OS HPLIP software.)
Paper handling input, standard	150-sheet input tray
Paper handling output, standard	100-sheet output tray
Paper handling input, optional	NA
Paper handling output, optional	NA
Media types	Paper(Laser, Plain,rough, Bond, HP EcoFFCIENT), Envelopes, Cardstock, Postcard, Labels
Media sizes supported	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (184 x 260 mm, 195 x 270 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); postcards (JIS single, JIS double), envelopes (ISO B5, ISO C5, ISO C6, ISO DL);
Media sizes, custom	90 x 148 to 216 x 356 mm
Power consumption	462 watts (active printing), 2.5 watts (ready), 0.7 watts (sleep), 0.7 watts (Auto Off/Wake on LAN, enabled at shipment), 0.06 watts (Auto-off/Manual-on), 0.06 (Manual Off) [7] ([7] Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Power consumption values typically based on measurement of 115V device.)
Power	110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 5.3 A; 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 3.0 A
Operating humidity range	Umidità relativa dal 10 all'80%
Intervallo di umidità operativa consigliato	Umidità relativa dal 30 al 70%

Intervallo di temperatura di funzionamento	da 15 a 32,5 °C
Intervallo di temperatura di funzionamento	da 59 a 90,5 °F
Numero tipico di consumo di elettricità (TEC)	0,278 kWh/settimana (Energy Star) [8] ([8]I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/regione in cui la stampante viene venduta. Non convertire la tensione di esercizio. Ciò danneggerà la stampante e invaliderà la garanzia del prodotto. Il valore Energy Star si basa in genere sulla misurazione di un dispositivo a 115 V.
tecnologia per il risparmio energetico	Tecnologia HP di accensione/spegnimento automatico
Certificato Energy Star	NO
Sicurezza	IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018/EN 62368-1:2014+A11:2017; EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, 3a edizione; UL62368-1, 3a edizione; IEC 60825-1:2014 (Prodotto laser di classe 1); IEC 62479:2010 / EN 62479:2010; La conformità allo standard IEC 62368-1 considera tutte le deviazioni nazionali secondo il più recente bollettino IECEE CB; Conforme agli standard di prestazione FDA per i prodotti laser, ad eccezione della conformità alla norma IEC 60825-1 Ed.3, come descritto nell'Avviso Laser n. 56, datato 8 maggio 2019.
Gestione della sicurezza	Avvio protetto, Integrità del firmware sicura, Integrità del codice runtime, Cambio nome community, Dati crittografati a riposo, Impostazioni predefinite sicure, Aggiornamento firmware attivo, Password di amministratore predefinita, Blocco account
Dimensioni (L x P x A)	355 x 280 x 205 mm
Dimensioni massime (L x P x A)	355 x 396 x 357 mm
Peso	5,8 kg
Cosa c'è nella scatola?	Stampante HP LaserJet M223d; Cartuccia toner LaserJet nera introduttiva (~700); Documentazione (Guida all'installazione hardware); Cavo di alimentazione; Coperchio antipolvere [9]
Cartucce/flaconi di stampa, numero	1 (nero)
Cartucce di ricambio	Cartuccia toner originale HP 185A nera per stampanti LaserJet, W1850A (~1.050), cartuccia toner originale HP 185X nera ad

alta capacità per stampanti LaserJet, W1850X (~2.300); [10]

([10]Resa dichiarata basata sullo standard ISO/IEC 19752 e sulla stampa continua. La resa effettiva varia considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori dettagli, consultare il sito http://www.hp.com/go/toneryield .

Garanzia del produttore	Garanzia limitata di un anno

©2026 HP Development Company, LP. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.