Stampante multifunzione HP LaserJet MFP M248d (B0ZA2A)

Funzioni	Stampa, copia, scansiona
Velocità di stampa in bianco e nero (ISO, formato lettera)	Fino a 31 ppm [1]
Velocità di stampa in bianco e nero (ISO, formato A4)	Fino a 30 ppm [1]
Prima pagina in nero (formato lettera, pronta)	In soli 4,8 secondi [2] ([2]Il tempo di stampa della prima pagina si basa su misurazioni interne HP, effettuate dall'attivazione della stampante fino all'uscita della pagina. Le misurazioni, basate sullo standard industriale ISO/IEC 17629, sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
Prima pagina in nero (formato A4, pronta)	In soli 4,9 secondi [2] ([2]Il tempo di stampa della prima pagina si basa su misurazioni interne HP, effettuate dall'attivazione della stampante fino all'uscita della pagina. Le misurazioni, basate sullo standard industriale ISO/IEC 17629, sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
Prima pagina a colori (formato lettera, pronta)	[2] ([2]Il tempo di stampa della prima pagina si basa su misurazioni interne HP, effettuate dall'attivazione della stampante fino all'uscita della pagina. Le misurazioni, basate sullo standard industriale ISO/IEC 17629, sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
Prima pagina a colori (formato A4, pronta)	[2] ([2]Il tempo di stampa della prima pagina si basa su misurazioni interne HP, effettuate dall'attivazione della stampante fino all'uscita della pagina. Le misurazioni, basate sullo standard industriale ISO/IEC 17629, sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
Stampa fronte/retro	Automatico

Ciclo di lavoro (mensile, lettera)	Fino a 20.000 pagine Fino a 20.000 pagine [3] ([3]Il ciclo di lavoro è definito come il numero massimo di pagine stampate al mese. Questo valore consente di confrontare la robustezza del prodotto con altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e permette di implementare stampanti e multifunzione in modo appropriato per soddisfare le esigenze di singoli utenti o gruppi.
Ciclo di lavoro (mensile, formato A4)	Fino a 20.000 pagine [3] ([3]Il ciclo di lavoro è definito come il numero massimo di pagine stampate al mese. Questo valore consente di confrontare la robustezza del prodotto con altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e permette di implementare stampanti e multifunzione in modo appropriato per soddisfare le esigenze di singoli utenti o gruppi.
Volume di pagine mensile consigliato	Da 200 a 2.000 [4] ([4]HP raccomanda che il numero di pagine stampate al mese rientri nell'intervallo indicato per ottenere prestazioni ottimali del dispositivo, tenendo conto di fattori quali gli intervalli di sostituzione dei materiali di consumo e la durata del dispositivo durante un periodo di garanzia esteso.
Qualità di stampa in nero (ottimale)	Fino a 600 x 600 dpi
Linguaggi di stampa	PCLmS; URF; PWG
Tecnologia di stampa	Laser
Connettività standard	1 porta USB 2.0 ad alta velocità
Requisiti minimi di sistema per Macintosh	macOS Sonoma (v14); 1 GB di spazio su disco; connessione Internet necessaria
Requisiti minimi di sistema	Microsoft® Windows® 10, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione a Internet, browser Internet Microsoft® Edge.
Display	Display LCD Icon da 1,28" o 1,67".
Velocità del processore	1 GHz
Memoria massima	128 MB
Memoria	128 MB
Compatibilità con schede di memoria	NO
Memoria interna	NO

Sistemi operativi compatibili	Windows 10; Windows 11; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux [5] ([5]Non compatibile con Windows® XP, Windows 7, Windows 8 e Windows Vista; per Windows Server 2019 e 2022 è installato solo il driver di stampa a 64 bit; i sistemi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema operativo.
Gestione della carta in ingresso, standard	Vassoio di alimentazione da 150 fogli
Gestione della carta, output standard	Vassoio di uscita da 100 fogli
Tipi di media	Carta (Laser, liscia, ruvida, Bond, HP EcoFFCIENT), buste, cartoncino, cartoline, etichette
Dimensioni dei media supportate	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (184 x 260 mm, 195 x 270 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); postcards (JIS single, JIS double), envelopes (ISO B5, ISO C5, ISO C6, ISO DL);
Media sizes, custom	90 x 148 to 216 x 356 mm
Scan file format	BMP; JPEG; PNG; TIFF; PDF; RTF; TXT; CSV (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx); PDF/A; Searchable PDF (OCR)
Scan resolution, optical	Up to 600 dpi
Scan size (ADF), maximum	215.9 x 355.6 mm
Scan size, maximum	297 x 216 mm
Duplex ADF scanning	No
Scan technology	Contact Image Sensor (CIS)
Copy Speed Black (maximum, A4)	[6] [6] First Copy Out from Ready and Simplex Copy Speed measured using ISO/IEC 29183, Duplex Copy Speed measured using ISO/IEC 24735, excludes first set of test documents. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims . Exact speed varies depending on the system configuration, software application and document complexity.
Copy speed (black, normal quality, A4)	Up to 14 cpm [6]
Copy resolution (black text)	Up to 600 x 600 dpi

Copies, maximum	Up to 99 copies
Copy reduce / enlarge settings	25 to 400%
Copier settings	Reduce/Enlarge; Number of Copies; Lighter/Darker; Paper size/type. It supports collation and single-sided on ADF bundles.; Enhancement
Faxing	No
Power consumption	475 watts (active printing), 4.0 watts (ready), 0.8 watts (sleep), 0.7 watts (Auto Off/Wake on USB, enabled at shipment), 0.06 watts (Auto-off/Manual-on), 0.06 (Manual Off) [7] ([7] Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Power consumption values typically based on measurement of 115V device.)
Power	110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 5.5A ; 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 3.1A
Operating humidity range	10 to 80% RH
Recommended operating humidity range	30 to 70% RH
Operating temperature range	15 to 32.5ºC
Operating temperature range	59 to 90.5ºF
Blue Angel compliant	Yes, Blue Angel DE-UZ 219—only ensured when using Original HP supplies
Typical electricity consumption (TEC) number	0.307 kWh/Week (Energy Star) [8] ([8] Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Energy Star value typically based on measurement of 115V device.)
Energy savings feature technology	HP Auto-on/Auto-off Technology
Energy star certified	No
Safety	IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018/EN 62368-1:2014+A11:2017; EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, 3a edizione; UL62368-1, 3a edizione; IEC 60825-1:2014 (Prodotto laser di classe 1); IEC 62479:2010 / EN 62479:2010; La conformità allo standard IEC 62368-1

	considera tutte le deviazioni nazionali secondo il più recente bollettino IECEE CB; Conforme agli standard di prestazione FDA per i prodotti laser, ad eccezione della conformità alla norma IEC 60825-1 Ed.3, come descritto nell'Avviso Laser n. 56, datato 8 maggio 2019.
Gestione della sicurezza	Avvio protetto, Integrità del firmware sicura, Integrità del codice runtime, Cambio nome community, Dati crittografati a riposo, Impostazioni predefinite sicure, Aggiornamento firmware attivo, Password di amministratore predefinita, Blocco account
Dimensioni (L x P x A)	368 x 299 x 242 mm
Dimensioni massime (L x P x A)	368 x 420 x 419 mm
Peso	7,7 kg
Cosa c'è nella scatola?	Stampante multifunzione HP LaserJet MFP M248d; Cartuccia toner LaserJet nera introduttiva (~700); Documentazione (Guida all'installazione hardware); Cavo di alimentazione; Copertura antipolvere [9]
Cartucce/flaconi di stampa, numero	1 (nero)
Cartucce di ricambio	Cartuccia toner originale HP 185A nera per stampanti LaserJet, W1850A (~1.050), cartuccia toner originale HP 185X nera ad alta capacità per stampanti LaserJet, W1850X (~2.300); [10] ([10]Resa dichiarata basata sullo standard ISO/IEC 19752 e sulla stampa continua. La resa effettiva varia considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori dettagli, consultare il sito http://www.hp.com/go/toneryield .
Garanzia del produttore	Garanzia limitata di un anno

Paese/Regione Medio Oriente

About Us

Ways to buy

Support

HP Partners

Rimani in contatto

Richiami | Riciclo dei prodotti | Accessibilità | Privacy | Impostazioni dei cookie | Termini di utilizzo | Dichiarazione di garanzia limitata

©2026 HP Development Company, LP. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.